



**Εκκινητής-powerbank Imperia 12V 20000mAh φακός 3 σε1 με
μπαταρία lfp PD 3.0 FAST CHARGE 60138**

114,95€

Χωρίς ΦΠΑ: 92,70€



Εκκινητής Οχημάτων (Jump Starter) 12 Volt με λειτουργία Force Start - Ονομαστικής Τάσης 16 Volt

1.Εκκινητής οχημάτων με λειτουργία Force Start, κατάλληλος για εκκίνηση μπαταριών με ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΤΑΣΗ.

Ο εκκινητής διαθέτει πολλαπλές λειτουργίες και προστασίες :

Λειτουργία STAND BY

Λειτουργία ετοιμότητας READY

Λειτουργία Εξαναγκασμένης εκκίνησης FORCE START

Ανεστραμμένης πολικότητας

Ανάστροφης φόρτισης

Βραχυκυκλώματος

Υπερθέρμανσης

Λειτουργία χαμηλής στάθμης φόρτισης εκκινητή

2.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως power bank για φόρτιση κινητών, tablet και άλλων συσκευών και τροφοδοτικό 12-16V/10A max για Φις 5.5x2.1 mm.

Πολλαπλά πρωτόκολλα φόρτισης συσκευών στις Θύρες USBA και USBC :

PD3.0 60 Watt + PPS

QC3+ (QC2,QC3)

AFC 24 Watt

FCP 18 Watt

SCP 25 Watt

5V/2.4A

3.Διαθέτει φακό LED 3 λειτουργιών (απλός φωτισμός, φλας, S.O.S.), ιδανικό για χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή ανάγκης.



Συνοδεύεται με καλώδια 12V με κροκοδειλάκια 8-AWG , καλώδια τροφοδοσίας USB, φορτιστή για αναπτήρα αυτοκινήτου 5V/2.4A σε πρακτική σκληρή θήκη για εύκολη αποθήκευση και προστασία (δεν περιλαμβάνεται φορτιστής πρίζας).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

USB - C (Ρεύμα Εξόδου): 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A = 60 Watt Max.

USB1 (Ρεύμα Εξόδου): 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

USB2 (Ρεύμα Εξόδου): 5V / 2.4A

DC OUTPUT: 16 V JUMPSTART --- 12 - 16V / 10A

Ρεύμα Εκκίνησης: 1000 A

Στιγμιαίο Ρεύμα: 2000 A

Χωρητικότητα Μπαταρίας: 20000 mAh (74 Wh)

Τύπος Μπαταρίας: Li Fe Po4 (LFP)

Χρόνος Πλήρους Φόρτισης: 2 h @ 60 Watt

Ρεύμα Εισόδου USB-C: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 20V / 3A = 60 Watt Max.

Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας: >1000 κύκλους

Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C): -5°C Έως 50°C

Κατάλληλο για Εκκίνηση: KINHT. BENZ. 8000 cc / KINHT. ΠΕΤΡ. 6000 cc

Διαστάσεις Προϊόντος ΜxΠxΥ (mm): 101x59x227

Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm): 142x127x272

Βάρος (kg): 1,10

Βάρος Συσκευασίας (kg): 1,66

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC Α.Ε. 1 ΕΤΟΣ

<https://www.pavlatos-tools.gr/Ekkinitis-powerbank-Imperia-12V-20000mah-fakos-3-se-1-me-bataria-lfp-p-3-0-FAST-CHARGE-60138>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

